

W&T

Commutateur série, 2 prises

• deux ordinateurs se partagent un terminal série, par exemple imprimante, traceur, scanner ou lecteur de cartes • entrées: 2 x Sub-D 9 femelles • sortie: 1 x Sub-D 9 mâle • commutation automatique selon le principe "First come - first server" • le canal de retour de données permet la connexion des périphériques bidirectionnels • toutes les interfaces sont indépendamment configurables • signaux: Rx/D, Tx/D, CTS, DTR • format de données: 7,8 bit de données, No, Even, Odd Parity • bauds: 150 jusqu'à 115.200 • contrôle de flux Hardware-Handshake ou XON/XOFF • temps d'inversion réglable sur niveau: 5, 15, 30 ou 120 secondes • alimentation: courant continu/alternatif de 12 - 24 V • disponibles en option: bloc secteur pour montage profilé et bloc secteur standard, équerre de montage pour fixation murale et profilés 19" • boîtier plastique conforme à la norme DIN EN 5522-35 • dimensions: (L)45 x (P)105 x (H)75 mm • contenu de la livraison: Switch série

Accessoire: profilés 19"

• pour le montage des appareils W & T, montés dans un boîtier pour montage profilé, dans des armoires/boîtiers 19" • longueur: 500 mm

Accessoire: équerre de montage pour fixation murale

• pour tous les appareils W & T montés dans un boîtier pour montage mural

Accessoire: bloc secteur DC pour montage profilé 100 - 240 V, 50-60 Hz

• pour tous les appareils W & T de 24 Volt • 84% de rendement • -20 +60 degrés Celsius • tension sortie: 24 Volt • courant nominal: 4,2A • 100 Watt • protection contre surtensions et surcharges • refroidissement de convection • entrée à 2 broches et sortie à 4 broches avec bornes à vis • >486.000 heures MTBF

Accessoire: bloc secteur Standard 100 - 240V AC, 50-60 Hz

• pour serveurs COM de 24 Volt de la maison W & T • température ambiante: 0 - 40 degrés • stockage: -40 +70 degrés • 1 x fiche Euro et 1 x fiche mâle à 2 broches pour borne à vis • boîtier plastique en noir • dimensions: (L)26 x (P)175 x (H)532

Exemples d'utilisation:

- idéal pour la connexion de 2 ordinateurs sur une imprimante

Adapté pour:

- utilisateurs avec 2 ordinateurs voulant utiliser une imprimante en commun, par ex. pour petits bureaux



Switch série, 2 prises



Accessoire optionnel

Produit	Modèle	Numéro de fabricant	Code
Accessoire: équerre de montage pour montage mural		58812	11185029
Accessoires: bloc secteur	24V DC / 0,22 A	11020	11130226
Accessoires: bloc secteur DC pour le montage en profilé supp	24V DC / 4,2A	11077	11130231
Accessoires: panneau rail DIN 19"		58813	11130209
Commutateur série	2 ports	85603	11110821