W&T

Convertisseur d'interface RS232 - RS422 / RS485, 1 KV isolé

• séparation galvanique de la transformation de RS232 vers RS422/RS485 • boîtier pour le montage sur rail DIN • modes de fonctionnement: RS422 ou RS485 2/4 fonctionnement par fil avec Handshake ou automatique • terminaison: réeau de terminaison raccordable pour le fonctionnement RS485 • toutes les formats de données • taux Baud: 0 - 230.400 Baud • signaux: RxD, TxD, CTS, DTR • isolation: au moins 1 KV • alimentation électrique: 12 - 24 volt courant continu / altérnatif • connecteur RS232: port Sub-D à 9 broches pour PC • connecteur RS422/RS485: port Sub-D à 9 broches • boîtier en plastique pour rail DIN selon la norme DIN EN 50022-35 • disponible en option: bloc secteur pour le montage sur rail DIN et bloc secteur standard ainsi que pour le montage mural et rail DIN 19" • dimensions: (L)22 x (P)105 x (H)75 mm • contenu de la livraison: convertisseur d'interface RS232 - RS422/RS485

Accessoires: panneaux 19"

• pour le montage des appareils W & T dans les les boîtiers rail DIN dans les armoires / baies 19" • longueur: 500 mm

Accessoires: équerre de montage pour le montage mural

• pour le montage des appareils W & T dans les les boîtiers rail DIN

Accessoires: bloc secteur DC pour le montage rail DIN 100 - 240 V, 50-60 Hz

• pour tous les appareils W & T 24 Volt • rendement 84% • -20 +60 degrés Celsius • courant de sortie 24 Volt • courant nominal 4,2A • 100 Watt • protecetion contre les court-circuits et parasurtenseur • refroidissement par convection • entrée á 2 broches et sortie à 4 broches avec bornes à vis • MTBF plus de 486.000 heures

Accessoires: bloc secteur standard 100 - 240V AC, 50-60 Hz

• pour les serveurs COM 24 Volt de W & T • température ambiante de 0 - 40 degrés • température de stockage -40 à +70 degrés • 1 fiche Euro et 1 prise à 2 broches pour les bornes à vis • boîtier en plastique en noir • dimensions: (L)26 x (P)175 x (H)532

Convertisseur d'interface RS232 - RS422 / RS485, 1 KV isolé

Accessoires optionels

Produit	Modèle	Numéro de fabricant	Code
Accessoire: équerre de montage pour montage mural		58812	11185029
Accessoires: adaptateur secteur DC pour le montage en rail	24V DC / 4,2A	11077	11130231
Accessoires: bloc secteur	24V DC /0,22 A	11020	11130226
Accessoires: profilés support 19"		58813	11130209
convertisseur d'interface RS232 - RS422 / RS485	1 KV, isolé	86201	11130430

Reproduction intégrale ou partielles interdite sans autorisation de l'éditeur! Copyright © - MVM S.à.r.l., Luxembourg. Tous droits réservés.