

W&T

Convertisseur d'interface RS232 - Centronics, 5 KV isolé

• Séparation galvanique des interfaces RS232 et des imprimantes parallèles avec min. 5 KV d'isolation • format de données quelconque • Format de données: 7,8 bit de données, No, Even, Odd, Parity • taux baud: 150 - 19.200 baud • Handshake: DTR, XON / XOff-Handshake • Alimentation électrique par les jonctions d'interfaces connectées • courant absorbé d'environ 2 mA • EntréeRS232: Sub-D 9 femelle, connecteur prêt pour PC, avec câble d'alimentation sur l'appareil • Sortie: Centronics mâle, directement enfichable sur l'imprimante • petit boîtier en plastique • dimensions: (L)61 x (P)75 x (H)20 mm • contenu de la livraison: convertisseur d'interface RS232 - centronics, 2 adaptateurs port Sub-D 9 - 25



Convertisseur d'interface RS232 - Centronics, 5 KV

| Produit | Numéro de fabricant | Code |
|--|---------------------|----------|
| Convertisseur d'interface RS232 - Centronics, 5 KV isolé | 82005 | 11130450 |