

BACH
MANN**19" Steckdosenleisten 1 HE - mit Überspannungsschutz und Filter**

- hochwertige Steckdosenleisten zum Einbau in Netzwerkschränke • praktische Haltewinkel aus Edelstahl für die Befestigung in 4 Positionen, jeweils 90° • Zuleitung: 2,0 m H05VV-F3G1,5qmm mit angespritztem Schutzkontakt-Winkelstecker • mit oder ohne 2-poligem beleuchteten Wippschalter • 16 A / 3600 Watt • mit Überspannungsschutz 6,5 kA • mit Netz- und Frequenzfilter • optische Funktions- und Ausfallanzeige • Aluminiumgehäuse in lichtgrau • Maße: (B)483 x (T)44 x (H)44 mm • Lieferumfang: 19" Steckdosenleiste, 19" Befestigungswinkel
- für den Markt: D / L / A



5-fach, mit Schutz und Filter



6-fach, mit Schutz und Filter

Produkt	Ausführung	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz und Filter	5-fach, mit Schalter	333.403	11290042
	6-fach, ohne Schalter	333.402	11290041